

# MAG324/324w2

## БАЗОВАЯ HEVC IPTV ПРИСТАВКА



Экономически эффективное решение для вашего IPTV/OTT проекта с максимальным набором функций. MAG324/324w2 - базовая приставка на чипсете Broadcom и поддержкой режима сжатия HEVC. Поэтому устройство работает быстро и с минимальной нагрузкой на сеть.

Наличие выхода HDMI 1.4b позволит наслаждаться высоким качеством видео. Также мы полностью изменили дизайн корпуса и пульта, он стал еще более удобным и эргономичным.

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Поддержка  
HEVC



BCM75839  
Chipset



1 Гб RAM  
512 Мб Flash



Поддержка  
OpenGL ES 2.0



USB 2.0  
порт x 2



Встроенный Wi-Fi модуль  
(для MAG324w2)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### HARDWARE

Чипсет	BCM75839
Процессор	MIPS 4KE Dual Core CPU 750 МГц
RAM/Flash	1 Гб/512 Мб NAND

### АУДИО И ВИДЕО

Аудио кодеки	MPEG-1 layer I/II/III, AAC-LC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, Dolby Digital Plus™
Аудио форматы	MP3, MPA, M4A, Ogg, WAV
Видео режимы	1080i, 1080p, 720p, 576p, PAL, NTSC
Видео кодеки	MPEG-1/2, MPEG-4, H.264/AVC HP@L4.2, H.265/HEVC Main and Main10 profile up to 1080p at 60 fps, XviD, поддержка 3D видео
Видео контейнеры	MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT
Форматы изображений	JPEG, PNG, BMP, GIF, RAW
Субтитры	ttxt sub, DVB, WebVtt, PGS, Ass/Ssa, Srt, Sub, Closed captions
Форматы плейлистов	M3U

### SOFTWARE

ОС	Linux 3.3
MW/UI	Предварительно интегрирована Ministra TV platform. Возможна интеграция приложений оператора в образ, кастомизация либо полная замена образа.

### ДРУГИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Цифровые порты	HDMI 1.4b выход, S/PDIF (опционально)
Аналоговые порты	Разъем 3.5 мм
Ethernet	100 Мбит/с
USB	2 x USB 2.0
Wi-Fi	Встроенный b/g/n/ac 1x1 (только для MAG324w2)

### ПИТАНИЕ

Блок питания	DC 12В, 1А
--------------	------------

### ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ш/Г/В	115x115x28 мм
Вес	170 г



## КОНТАКТЫ